



Bežični Ripiter (RPT1)
V1.0

P R D O X™

paradox.com

Štampano u Canadi 12/2012

RPT1-T102

SRPSKI

Tabela / Tabla 1: Technical Specifications / Especificaciones
Técnicas / Spécifications techniques

Napajanje	AC: 16Vac, 20VA min.
Baterija	DC: 12Vdc. 5Ah
Potrošnja	65mA
PGM	1 N.O./N.C. 5A relej. 60Vdc/120Vac Max.
Radna temp.	0°C do 50°C (32°F to 122°F)
Domet modula	433MHz: 75m (240ft) 868MHz: 50m (160ft)
Dimenzije	7.6cm x 14cm (3in x 5.5in)

Alimentación	CA: 16Vca, 20VA mínimo
Batería de Respaldo	CC: Batería de 12Vcc. 5Ah
Consumo de Corriente	65mA
PGM	1 relé N.A./N.C. de 5A. 60Vdc/120Vac Máximo
Temperatura de Funcionamiento	0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Alcance entre el módulo y la central (típico en un ambiente residencial)	433MHz: 75m (240ft) 868MHz: 50m (160ft)
Dimensiones	7.6cm x 14cm (3in x 5.5in)

Alimentation	C.A. : 16 Vc.a., 20 Va-min.
Batterie de réserve	C.C. : 12 Vc.c. Batterie 5 Ah
Consommation de courant	65 mA
Sortie PGM	1 N.O./N.F. relais 5 A. 60 Vc.c./120 Va-max.
Température de fonctionnement	0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
Portée entre le module et le panneau (représentative dans un environnement résidentiel)	433 MHz : 75 m (240 pi) 868 MHz : 50 m (160 pi)
Dimensions	7,6 cm x 14 cm (3 po x 5,5 po)

Tabela / Tabla 2: Kompatibilnost / Compatibilidad / Compatibilité

Produkt / Producto / Produit	Verzija / Versión / Version
MG5000	1.40
MG5050	2.01
MG-6130	2.00
MG-6160	2.00
MG-RTX3 sa Spectra SP Panel	1.10
MG32LRF	1.00
MG32WK	1.00
MG-REM1	3.01
MG-REM2	1.04
MG-RAC1	3.01
MG-DCT1	2.12
MG-DCT2	2.01
MG-DCTXP2	3.00
MG-2WPGM	1.12
MG-PMD1P	2.02
MG-PMD75	2.01
MG-PMD85 Serija	1.01

Tabela / Tabla 4: Programiranje / Secciones de Programación / Sections de programmation

Funkcija / Característica / Fonction	MG5000 / MG5050 Spectra SP		MG-6160/MG-6130	
	Repiater 1	Repiater 2	Repiater 1	Repiater 2
Prijavljanje na sistem Asignación de Repetidor al Sistema Assignation du Répéteur au Système	[545]	[546]	[247]	[248]

Jačina signala Fuerza de Señal Puissance du signal	[548]	[549]	-	-
--	-------	-------	---	---

Supervizija Ripitera Supervisión de Repetidor Supervision du répéteur	[587] Opcija [1]	[587] Opcija [2]	[296] Opcija [1]	[296] Opcija [2]
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Repeat Zone 1 do 8 Repetir Zonas 1 a 8 Répétition des zones 1 à 8	[552] Opcija [1] do [8]	[562] Opcija [1] do [8]	[300] Opcija [1] do [8]	[306] Opcija [1] do [8]
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Repeat Zone 9 do 16 Repetir Zonas 9 a 16 Répétition des zones 9 à 16	[553] Opcija [1] do [8]	[563] Opcija [1] do [8]	[301] Opcija [1] do [8]	[307] Opcija [1] do [8]
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Repeat Zone 17 do 24 Repetir Zonas 17 a 16 Répétition des zones 17 à 24	[554] Opcija [1] do [8]	[564] Opcija [1] do [8]	[302] Opcija [1] do [8]	[308] Opcija [1] do [8]
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Repeat Zone 24 do 32 Repetir Zonas 24 a 32 Répétition des zones 24 à 32	[555] Opcija [1] do [8]	[565] Opcija [1] do [8]	[303] Opcija [1] do [8]	[309] Opcija [1] do [8]
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Repeat MG-2WPGM 1 do 8 Repetir MG-2WPGM 1 a 8 Répétition des MG-2WPGM 1 à 8	[556] Opcija [1] do [8]	[566] Opcija [1] do [8]	[304] Opcija [1] do [8]	[310] Opcija [1] do [8]
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Repeat MG-2WPGM 9 do 16 Repetir MG-2WPGM 9 a 16 Répétition des MG-2WPGM 9 à 16	[557] Opcija [1] do [8]	[567] Opcija [1] do [8]	-	-
--	----------------------------	----------------------------	---	---

Repeat Bežičnu Tastaturu Repetir Teclados Inalámbricos Répétition des claviers sans fil	[551]* Opcija [1] do [8]	[561]* Opcija [1] do [8]	[305] Opcija [1] do [4]	[311] Opcija [1] do [4]
---	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

Repeat Zvonce Repetir Timbre de Puerta Répétition de la sonnette	-	-	[305] Opcija [5] to [6]	[311] Opcija [5] do [6]
--	---	---	----------------------------	----------------------------

Repeat Sve Daljinske Komande Repetir Todos los Controles Remoto Répétition de toutes les télécommandes	Uvek / Siempre / Toujours		Uvek / Siempre / Toujours	
--	---------------------------	--	---------------------------	--