



iLOGGER-15 je naslednik uređaja iLOGGER-12. Koristi se za kontrolu bilo koje službe koja ima zadatak da obezbeđuje neki objekat i da u intervalima vrši kontrolu zadatih tačaka. Program za administraciju ima mogućnost da napravi izveštaj kojim se verifikuje svaka pojedinačna kontrola, u smislu vremena i imena objekta i lokacije kontrolne tačke. Ako je u uređaju aktiviran režim rada koji podržava rad sa personalizacijom stražara, tada se za svako očitavanje vezuje i koji stražar je izvršio kontrolu, te se u izveštaju grupišu sve kontrole koje je dotični izvršio u svojoj patroli. Ovaj režim je opcioni i mora se posebno aktivirati u uređaju, a za svakog stražara dokupiti elektronski identifikacioni ključ.

Tehničke karakteristike:

- Uređaj beleži vreme, datum i identifikacioni broj kontrolne tačke svakog očitavanja.
- Kapacitet memorije je očitavanja, 32 stražara, podržava neograničen broj kontrolnih tačaka (za 96 mogu biti memorisane definicije u memoriji uređaja)
- **Napaja se integrisanom punjivom litijum-polimer baterijom, i može sa jednim punjenjem memorisati preko 100.000 očitavanja.**
- Povezivanje sa PC računarom preko USB kabela.
- Punjenje se vrši priključivanjem na USB priključak računara ili na standardni punjač za mobilne telefone i slično.
- Mali za nošenje, lagan. Ima zvučnu i svetlosnu signalizaciju, kao i vibraciju slično mobilnim telefonima. Sve signalizacije se mogu posebno podešavati po želji pomoću programa za administraciju uređaja.
- Zvučne signalizacije:
 - upozorenje na praznu bateriju
 - najava poslednjih 100 očitavanja do pune memorije
 - upozorenje na cirkularni upis ili prepunu memoriju
 - upozorenje na grešku u podešavanju vremena kao i na eventualno detektovane kvarove (samodijagnostika)
- Kao i na prethodnom iLOGGER-15 možete podesiti rad sa fiksnom količinom memorije (kada se memorija napuni blokira rad), ili cirkularni način memorisanja (**kada se memorija napuni briše najstariji zapis i na njegovo mesto upisuje novi – u memoriji je uvek 32767 poslednjih zapisa**).
- Isporučuje se sa besplatnim programom za očitavanje memorije uređaja na srpskom i engleskom jeziku. Program je optimizovan za rad pod WINDOWS OS.
- Nije potrebna instalacija USB drajvera za uređaj jer se on već nalazi u svim verzijama Windows-a.
- Kontrolna tačka je iBUTTON proizvođača DALLAS iz USA. Mehanički veoma otporna, neosetljiva na vlagu i vodu. Potpuno je pasivna, nema bateriju. Isporučuje se sa elementima za montažu na zid. Svaka kontrolna tačka ima svoj jedinstveni identifikacioni broj.



iLOGGER PM v1.50 - program za administraciju:

- Podržava iLOGGER-15, kao i prethodne iLOGGER-10 i iLOGGER-11/12
- Služi za podešavanje rada uređaja, očitavanje memorisanih događaja u uređajima, pravljenje periodičnih izveštaja.
- U toku rada možete birati jezik: srpski ili engleski. Druge jezike možemo dodati po potrebi na poseban zahtev.
- Svako kontrolnoj tački moguće je u programu dodeliti ime objekta i ime lokacije na kojoj se nalazi.
- Uređaj podržava rad sa stražarima, tj. ako jedan uređaj duži više radnika obezbeđenja, svakom se dodeli po jedan lični elektronski ključ sa kojim se prijavljuje na uređaj kada je preuzeo i odjavio smenu. Tada se na izveštaju posebno odvajaju svi zabeleženi događaji po stražaru, i na taj se način svaka obavljena patrola personalizuje. Program podržava ovu opciju pri pravljenju izveštaja.
- Za razliku od prethodnih uređaja, u iLOGGER-15 je moguće memorisati definicije kontrolnih tačaka, tako da se lista može očitati i na računarima gde one nisu definisane. Program podržava ovu opciju.
- U zaglavlje izveštaja moguće je ubaciti LOGO vaše firme.